

## DETECTOR TEMPERATURA 12/24 V CONVENCIONAL - 27757

O detector de temperatura Segurimax foi desenvolvido para detecção rápida de incêndios nos mais diversos ambientes, como escolas, escritórios, lojas, hotéis, shoppings, restaurantes etc.

O detector monitora a temperatura do ar, emitindo um sinal para a central de incêndio e ligando um LED vermelho no corpo do dispositivo, caso a temperatura ultrapasse o limite.

Sua operação em 12 ou 24 V possibilita seu uso com diversos modelos de centrais convencionais, tornando-o um dispositivo versátil para diversas aplicações.



### INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão de operação	12/24 V
Topologia	Convencional
Corrente em repouso	< 20 uA
Corrente em alarme	25 mA @ 12V / 50 mA @ 24V
Indicação de alarme	LED vermelho ligado
Indicação de supervisão	LED verde pisca a cada 40 segundos
Saída de alarme	Relé NA e ganho de corrente
Condições de trabalho	Temperatura: -10°C a +50 °C Umidade: ≤ 95% (Sem condensação)
Temperatura de acionamento	57+/-3 °C - Classe AIS
Área de cobertura	36 m²
Material	ABS
Dimensões	Ø99mm x 44mm
Peso	125g
Garantia	1 ano
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-5

V.BR.2.0.0

