

Sirene Audiovisual Endereçável Multitoque SMART

Ref.: 37717

Apresentação

O Sinalizador Audiovisual Endereçável Multitoque Segurimax foi projetado para atender aos exigentes requisitos de qualidade e performance de um sistema de detecção e alarme de incêndio. É ativado rapidamente pela central de alarme, emitindo um som potente e uma luz intensa, o que garante que as pessoas no ambiente percebam instantaneamente uma situação de incêndio e possam realizar o abandono com segurança.

Este produto possui a configuração de toques e de endereço, que são estabelecidos pela Central de Alarme de Incêndio. É possível configurar a ativação individual ou combinada através da central, utilizando-se das funções de grupos, setorização de disparos ou outras lógicas, garantindo assim alta confiabilidade e versatilidade.

Informações Técnicas

Tensão de operação	16VCC a 24VCC
Consumo em repouso (no laço)	≤ 2mA
Consumo em alarme (no laço)	≤ 3 mA
Consumo em repouso (saída 24V)	≤ 2 mA
Consumo em alarme (saída 24V)	≤ 60 mA
Nível Sonoro	>90dB @ 1m
Indicação visual - Stand-by	LED vermelho piscando
Indicação visual - Em alarme	LED vermelho de alto brilho piscando
Toques	06 toques*
Classe de instalação	A ou B
Faixa de endereços	1 a 250



V.BR.2.0.0

Temperatura de operação	-10°C a +55°C
Umidade	≤ 95% (Sem condensação)
Grau de proteção	IP20
Peso	143 g
Dimensões	133 x 114 x 45mm
Cor	Vermelho
Composição	Carcaça em ABS, placa eletrônica e LEDs
Validade	Indeterminada, produto não perecível
Norma aplicada	ABNT NBR ISO 7240-3 e ABNT NBR ISO 7240-23
Garantia	1 ano

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO:

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-la.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
4. Não pinte o produto.
5. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.
6. Leia atentamente as instruções do manual antes de sua instalação.